

## Dericam M206W

VGA valvontakamera sisäkäyttöön



### Tekniset tiedot

Kuvakenno CMOS 1/4" väri, IR herkkä  
Tarkkuus 640 x 480 Pikseliä (300k Pix)

#### Kuvakenno

Min. valoisuus 0.5Lux ympäristö, 0.0Lux IR

#### Linssi

Lasilinssi  
CS-kierre, linssi vaihdettava  
Linssi IR-suotimella tai ilman  
Linssit kiinteä 4.0 tai 6.0 mm sekä zoomit 2.8-12, 6-15 ja 6-60 mm

#### Kuvakulmat

Normaali 6 mm: 35 astetta (2.5 metriä leveä kohde 4 metrin päässä täyttää kuva-alan)  
Laajakuva 4 mm: 47 astetta (kohde 3.5 metriä leveä)

#### Video

Kuvapakkaus MJPEG  
Kuvanopeus max. 20 FPS (VGA)  
Resoluutio 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)  
Kuvan kääntö Pysty, Vaaka  
Ympäristö Sisällä (50 Hz) ja ulkona (Outdoor)  
Valoisuuden säätö (Brightness)  
Kontrastin säätö (Contrast)

#### Tietoliikenne

Ethernet 10/100Mbps RJ-45  
Protokollat HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP, PPPoE, DDNS,UPnP,GPRS  
Langaton IEEE 802.11b/g (WLAN)  
Datanopeus 802.11b: 11Mbps (Max.) 802.11g: 54Mbps (Max.)

#### Tietoturva

Käyttäjätunnus ja salasana (Oikeudet: Pääkäyttäjä, Käyttäjä, Vieras)  
WLAN salaus WEP / WPA / WPA2

**Valaistus**

Ulkoinen IR-säteilijä (tarvittaessa)

**Virtalähde**

DC 12V/1.0A Hakkurityyppinen virtalähde, pistorasiamalli

Tehonkulutus 5 W (Max.)

**Ympäristö**

Käyttölämpötila 0C ~ 55C

IP luokitus IP20

Ulkotilassa ja pakkasessa lämmitettävä ulkokotelo

Ilman kosteus 20% ~ 85% ei-kondensoiva

Säilytys lämpötila -10C ~ 60C

Säilytys ilmankosteus 0% ~ 90% ei-kondensoiva

**PC suositus selainkäytössä**

CPU 2.0GHZ tai tehokkaampi (suositus 3.0GHz)

Muisti 1 GB tai enemmän

Yleisimmät selaimet tuettu (IE, Google Chrome, Firefox, Mac Safari)

**Netcam Watcher PRO, suomenkielinen valvontaohjelmisto**

Kamera on Netcam Watcher PRO yhteensopiva (ohjain Opticam 89xx)

**Vaatimustenmukaisuus**

CE,FCC

**Takuu**

Valmistajan rajoitettu takuu 1 vuosi

**Huomautukset:**

Kamera on mekaanisesti sama kuin Foscamin F18902W, ja valmistetaan Foscamin tehtaalla. Ohjelmisto on OEM.