

Näytön pitkä kaapeli HDMI-DVI



HDMI-kaapelin liittimet

Kaapelin pituudet 10, 15, 20 ja 25 metriä.

HDMI-kaapelilla saadaan näytön etäisyys kasvatettua jopa 25 metriin.

Kaapelin näytön puoleiseen päähän laitetaan HDMI-DVI adapteri.

Jos näytönohjaimessa tai kamerassa on HDMI-liitin, ei adapteria välttämättä tarvita siinä päässä. Jos näytönohjaimessa on pelkästään DVI-liitin laitetaan adapteri myös siihen päähän kaapelia.

Kaapelia pujotettaessa kaapelikouruun tulee liittimet suojata liittimen oman suojatulpan lisäksi moninkertaisella muovilla ja teipillä. Kaapeli otetaan ulos kourusta sahaamalla peitekannen reunasta sopiva pala. **Kaapelia ei saa vetää kouruun**, jossa on 90 asteen mutkia vaan kouru on avattava. Samoin jos kouru on hyvin ahdas eikä liitin pääse liikkumaan täysin esteettä vedettäessä on kouru avattava ja kaapeli pitää pujottaa käsin kaikista ahtaista paikoista.

Kaapelia ei saa vetää liittimestä. Vetolanka on kinnitettävä teipillä vähintään 10 cm päähän liittimestä ja liitin kiinnitettävä nippusiteellä tms. löysästi vetolankaan niin, että vedettäessä liittimeen ei kohdistu minkäänlaista rasitusta.

Kaapelia ei saa taivuttaa väkisin pienemmälle mutkalle kuin se on toimitettaessa.

HUOMIO: Kaapelia asennettaessa on noudatettava suurta varovaisuutta.

Liittimet tulee laittaa paikalleen niin, että liittimiin ei kohdistu minkäänlaista vääntöä tai taivutusta kaapelista.

Samoin asennuksen jälkeen jos tietokonetta liikutetaan tulee ensin varmistaa, että kaapeli ei taivuta liittimiä.

Erytisesti HDMI-liitin on hyvin arka taivutukselle, ja lisäksi herkästi taittuva heti liitinosan takaa.

Jos liitin taittuu, koko kaapeli menee pilalle. Liittimen oikaisu ei auta.